

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-PD02W



Wi-Fi pohybový PIR detektor s magnetickým držákem – TUYA, Android/iOS, IFTTT

- Infrapasivní senzor s PIR elementem detekující pohyb v prostoru
- Široký úhel záběru 110° a dosah až 7 m
- Bezplatná mobilní aplikace pro zařízení s iOS a Android ("TUYA SMART" nebo "SMART LIVE-SMART LIVING" v českém jazyce)
- Při narušení prostoru obdržení upozornění přímo do Vašeho mobilního telefonu pomocí aplikace
- Ovládání z jakéhokoliv místa, kde je dostupný internet
- Založeno na technologii Wi-Fi 2,4 GHz
- Pro funkčnost PIR senzoru není zapotřebí zakoupit další bránu/řídící jednotku
- Podporuje otevřenou platformu aplikace IFTTT
- Funkce alarm, automatizace a chytré scénáře

AS-PD01W = WiFi detektor pohybu se širokým 110° zorným polem, pasivní infračervený senzor, dosah 7 metrů, WiFi 2.4 GHz, snadná instalace, notifikace do mobilního telefonu přes aplikaci v českém jazyce, Android/iOS, kompatibilní s IFTTT

AS-PD01W je jeden z nejnovějších produktů řady bezdrátových PIR detektorů pohybu konstruovaný s důrazem na maximální spolehlivost, jednoduchost a citlivost. Systém využívá **infrapasivní senzor s PIR elementem** a automatickou kompenzaci teploty okolního prostředí, zajišťující konstantní citlivost a zároveň vysokou odolnost vůči falešným poplachům i při větších změnách teploty okolí. Funkce detekce je založena na zachycení změn pohybu těles, která vydávají jinou teplotu, než je teplota okolí. **Pokud do pole detekce vstoupí jakákoliv osoba, obdržíte na svůj mobilní telefon upozornění o narušení daného prostoru pomocí chytré aplikace, která je dostupná pro chytrá zařízení s iOS a Android a navíc je podporována v českém jazyce.**

Chytrá mobilní aplikace "TUYA SMART" nebo "SMART LIVE-SMART LIVING" umožňuje ovládání a kontrolu nad Vaší domácností odkudkoliv na světě pouze za pomoci internetu a Vašeho mobilního telefonu. Nepotřebujete žádnou řídící jednotku nebo "bránu". Každé zařízení má v sobě všechny potřebné komponenty pro komunikaci s Vaším mobilním telefonem přes internet (cloud).

Díky extrémně nízké spotřebě 20uA v pohotovostním módu vydrží senzor na jednu baterii až 5 let v provozu. Při 10ti aktivacích denně to budou přibližně 2 roky, a při 25ti aktivacích cca 1 rok.

Detektor pohybu je dale možné naprogramovat na nejrůznějších situace přesně podle potřeby, na něž budou navázané příslušné akce. Můžete jej dokonce propojit s chytrým osvětlením a naprogramovat jej tak, aby se rozsvítil v okamžiku vstoupení do místnosti. Instalace PIR detektoru je velmi snadná nevyžadující úpravy po montáži. Malý držák se uchytí pomocí oboustranné lepicí pásky nebo vrutu na požadované místo, nebo se popřípadě PIR detektor postaví například na stůl, skříň apod. Díky své velikosti, designu a sofistikované technologii jej lze umístit kdekoli ve Vašem domě, kde bude precizně detekovat každý pohyb.

Chytrý pohybový PIR detektor je **vhodný jak pro běžné uživatele**, kteří chtějí levně a efektivně zabezpečit svůj objekt, tak pro ty náročné, kteří senzor kromě zabezpečení využijí jako **důležitý prvek chytré domácnosti**.


Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou poradnu nebo navštivte naše webové stránky:
www.smarttuya.cz

smarttuya.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-PD02W

SPECIFIKACE



Baterie:	CR123A-3V (1ks)
Pohotovostní proud:	20uA
Pohotovostní provoz:	5 let
Operační čas:	1 rok (25 x za den) , 2 roky (10 x za den)
WiFi pásmo:	2,4GHz
Protokol:	IEEE 802.11 b/g/n
WiFi dosah:	45 metrů
Dosah PIR senzoru:	7 metrů
Úhel záběru:	110°
Pracovní teplota:	0°C - 40°C
Pracovní vlhkost:	20% - 85%
Skladovací teplota:	0°C - 60°C
Skladovací vlhkost:	0% - 90%
Rozměry:	50mm x 48mm x 48mm
Podpora:	IFTTT

Pro více informací prosím
kontaktujte naši technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:
www.smarttuya.cz

smart  **tuya.cz**

Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: smarttuya@seznam.cz